

Batteriehalterung BH-80A

Die Batteriehalterung BH-80A ermöglicht den Einsatz von austauschbaren alkalischen Batterien als Ersatz der Lithiumbatterien BAT-80A und BAT80A SAFT in den Funk-Außensirenen 8000A und 8000A/2. Sie bietet Platz für 5 St. alkalische C-Zellen (Baby).


Einsetzen der Batterien

1. Setzen Sie 5 St. alkalische Baby C-Zellen von Markenqualität entsprechend der Markierungen in die Batteriehalterung ein.
2. Setzen Sie die beiden Teile der Batteriehalterung zusammen, und drehen Sie die fünf Schrauben fest.

Einsetzen der Batteriehalterung in die Sirene

1. Entfernen Sie die schwarze Kunststoffabtrennung aus der Sirene - hebeln Sie sie ggf. mit einem Schraubendreher aus.
2. Setzen Sie die Batteriehalterung mit der langen Seite nach unten so ein, dass die Beschriftung lesbar ist.
3. Schließen Sie die Batteriehalterung in der Sirene an.

Sicherheitshinweise zum Austausch von Lithiumbatterien

 Beim Umgang mit Lithiumbatterien ist höchste Vorsicht geboten. Bitte beachten Sie, dass die Entnahme und der Austausch der Batterie von einer qualifizierten Person vorgenommen werden und für die Entnahme geeignete Schutzkleidung (inklusive Augen- und Gehörschutz) getragen werden muss.

1. Schalten Sie das Alarmsystem unscharf, und aktivieren Sie den Administrator- bzw. Errichtermodus.
2. Nehmen Sie die Abdeckung der Funk-Außensirene vorsichtig ab, und entnehmen Sie die Batterie mit einem nicht brennbaren Arbeitshandschuh.
3. Legen Sie die Batterie in einen offenen, mit Sand gefüllten Behälter, und bedecken Sie sie mit etwas Sand. Schließen Sie den Behälter nicht mit einem Deckel.

4. Entsorgen Sie die entnommene Lithiumbatterie in einer Sondermüllentsorgungsstelle.

Bitte beachten Sie, dass Außensirenen nicht in Innenräumen installiert werden sollten. Im Rahmen der regelmäßigen Wartung des Alarmsystems sollten die alkalischen Batterien spätestens nach zwei Jahren ausgetauscht werden.

Technische Daten

Abmessungen: 125 x 60 x 50 mm



Hinweis: Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3,
74229 Oedheim
Deutschland
www.indexa.de

Änderungen vorbehalten
2019_09_24