

# WLAN-Überwachungskameraset WR100 SET D2 2TB

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

### Netzwerkamera WR100D

**Spannungsversorgung:** 12V DC, 600mA (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90m DC-Kabel)

**Auflösung:** 3MP 2304 x 1296p bei bis zu 15 Bps

**Lichtempfindlichkeit:** 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 4mm

**Erfassungswinkel:** 84° horizontal

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis zu 15m (850nm)

**Tag/Nacht-Umschaltung:** automatischer IR-Filter

**WLAN:** 802.11b/g/n mit eingebauter Repeaterfunktion (nur mit WR100R/E/EW/M/M7)

**Anschlüsse:** RJ45 Ethernet, DC-Anschluss

**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:** Ø 108 x 81 mm

### WLAN-Videorecorder WR100R

**Betriebsspannung:** 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

**Anzahl unterstützter Kameras:** 4 (WR100B, WR100D, WR120B4, WR120B8 oder WR120SN)

**Auflösung:** 3MP (bis zu 15 Bps pro Kanal)

**Ausgänge:** 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45

**Festplatte:** 2 TB vorinstalliert (bis zu 1x6 TB wird unterstützt)

**Abmessungen:** 257 x 44 x 210mm

- WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 3-Megapixel-Kameras WR100D und Netzwerk-Videorecorder WR100R
- Tag/Nacht-Kuppel-Kameras für innen oder außen für Wand- und Deckenmontage, Recordergehäuse auch für die Wandmontage geeignet
- Spannungsversorgung jeder Kamera über mitgeliefertes Steckernetzgerät
- NVR mit integriertem WLAN Access Point mit 4-Kanal-Aufnahme in 3MP Auflösung und Netzwerk-/Internetverbindung (über Haus-Router per LAN oder WLAN)
- Bis zu 4 Kameras der WR100/WR120-Serie können über WLAN oder LAN eingebunden werden (WR120SN nur über WLAN)
- Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung (mit 2 Sek. Voralarmaufnahme) über Pixeländerung oder Erkennen menschlicher Formen bis 10m Entfernung
- Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar
- Back-up über Netzwerk und USB-Anschluss
- Smartphone-Zugriff auf Live- und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS (App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels))
- Inkl. **VORINSTALLIERTER 2TB FESTPLATTE**, USB-Maus, Netzgerät, CD mit PC-Software (für Windows und iOS), zwei Warnaufkleber Videoüberwachung


### Passendes Zubehör:

Kameras der WR100/WR120-Serie, WLAN-Repeater/Access Point WR100E, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M sowie DC-Verlängerungskabel DC10



WR100 SET D2 2TB

Art.Nr. 26609



RJ45-Anschluss: Anmelden von Zusatzkameras, LAN-Verbindung zum Router herstellen

\*\* Eigenes WLAN-Protokoll des Systems.