

System 9000 Bus-Außen-Bedienteil 9000TA

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: über Bus

Stromverbrauch: 15mA (Ruhe)

I-calc: 15mA

RFID: 125kHz

Schutzart: IP65

Vandalismus-Schutzart: IK08

Betriebstemperatur: -20 bis +60°C

Abmessungen: 46 x 152 x 23mm

Länge des Anschlusskabels: 3m

- Bus-Bedienteil für außen, zur Zugangskontrolle des System 9000 über Codeeingabe, RFID-Karte oder -Chip
- Zur Scharf-/Unscharfschaltung oder zur Steuerung eines Schaltausgangs
- Die Statusanzeige des Systems (scharf / unscharf) oder des Schaltausgangs ist per Software konfigurierbar
- Belegt eine Adresse im System
- Inkl. Sabotagesicherung



9000TA

Art.Nr. 35533