

System 9000 Funk-Öffnungsmelder 9000M

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 1x 3V
CR123A Lithiumbatterie
(mitgeliefert)

Funkfrequenz: 868MHz

Betriebstemperatur: -10 bis +
40°C

Farbe: weiß

Abmessungen: 75 x 31 x 23mm,
Magnet: 56 x 16 x 15mm

- Funk-Öffnungsmelder zur Montage an Türen oder Fenstern
- Reagiert auf Entfernung des Magnets
- Inkl. Sabotagesicherung
- Belegt eine Adresse im System 9000
- 2 Stück 5mm Unterlegplättchen für das Magnetgehäuse werden mitgeliefert
- Als Alternative zum Stabmagnet wird ein 9 x3mm Ringmagnet mitgeliefert



9000M

Art.Nr. 35610
