

System 9000 Funk-Bewegungsmelder mit Kamera 9000PC

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 2 x alkalische Batterien 1,5V AA (LR6, mitgeliefert)

Funkfrequenz: 868MHz

PIR-Erfassungsbereich: 12m x 90°

Bildparameter: JPEG, 320 x 240 Pixel bzw. 640 x 480 Pixel

Blitzreichweite: ca. 3m

Horizontaler Erfassungswinkel der Kamera: ca. 90°

Interner Speicher: 16 GB microSD für ca. 8000 Bilder, Ringspeicherfunktion

Montagehöhe: 2,5m

Betriebstemperatur: -10 bis +40°C

Abmessungen: 60 x 110 x 55mm

- Funk-Bewegungsmelderkamera zur Raumüberwachung mit visueller Alarmbestätigung
- Kameraaufnahme kann mit oder ohne Blitz erfolgen
- Bei Alarm werden digitale Farbbilder im JPEG-Format mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln auf der internen Speicherkarte sowie verkleinert (320 x 240 Pixel) in der Zentrale abgelegt
- In der App (kostenpflichtige Version) sind die Alarmbilder verkleinert einsehbar und in voller Auflösung nachladbar
- Mit Ringspeicherfunktion
- Belegt eine Adresse im System 9000
- Für Wand- oder Eckmontage
- Inkl. Sabotagesicherung



9000PC

Art.Nr. 35652